

# Avvitatore angolare programmabile LXT®

## DFL302FZ

14,4V • 3/8" • 16,0 – 30,0 Nm

Avvitatore angolare programmabile da 14,4V

Avvitatore angolare programmabile LXT® 14,4V, motore brushless, coppia di serraggio da 16,0 a 30,0 Nm con attacco 3/8" quadro. Ideale per la produzione o il lavoro in serie grazie all'alta precisione: approssimazione +/-10%. Controllo della velocità e il senso di rotazione sono programmabili mediante software tramite collegamento USB. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito senza batterie e caricabatterie.



### SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	14,4 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità a vuoto	70 - 230 min <sup>-1</sup>
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	16,0 - 30,0 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza	± 10%, CmK≥1.67
Attacco quadro	3/8 "
Livello pressione sonora	≤ 70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso con batteria	2,0 - 2,3 kg
Dimensioni prodotto	520 x 74 x 98 mm
BL Motor	✓

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata

**Codice EAN 0088381857208**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

661432-2

Cavo USB 1,8m



## ACCESSORI OPTIONAL

455773-4

Protezione/indicatore corpo nera



455849-7

Protezione/indicatore corpo rossa



455850-2

Protezione/indicatore corpo blu



661432-2

Cavo USB 1,8m



765027-4

Chiave di regolazione

