

Avvitatore a pistola programmabile con a controllo di coppia LXT® 18V

DFT060FMZ

18V • 100 – 1.300 g/min • 1,5 – 6,5 Nm

Avvitatore a pistola programmabile con a controllo di coppia BL regolabile 1,5 - 6,5 Nm 100 - 1.300 g/min 18V

Avvitatore a pistola programmabile con a controllo di coppia con motore brushless 18V ad alte prestazioni con attacco 1/4" per lavori di installazione industriale. Solo corpo macchina, batterie e caricabatterie non inclusi.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	18 V
Velocità a vuoto	100 - 1300 min ⁻¹
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	1,5 - 6,5 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza	± 10%, CmK≥1.67
Attacco guida	1/4 "
Livello pressione sonora	≤ 70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	1,2 - 1,5 kg
Dimensioni prodotto	161 x 75 x 258 mm
BL Motor	✓

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381730051

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI OPTIONAL

195231-5

Sistema anti kickback DFT



424984-2

Protezione Trasparente



424985-0

Protezione Rossa



424986-8

Protezione Blu



424987-6

Protezione Gialla



765027-4

Chiave di regolazione

