

M18 FHIWF1R-OC

AVVITATORE AD IMPULSI PER FERROVIE DA 1" M18 FUEL™ CON ANELLO DI FRIZIONE

- L'avvitatore ad impulsi per ferrovie M18 FUEL™ da 1" ha una coppia di 2000 Nm in svitatura in grado di sostituire le soluzioni a scoppio
- Pesando solo 6.1 kg risparmia fatica agli operatori che lavorano anche per molte ore sui binari
- Tre differenti impostazioni di velocità garantiscono le giuste performance per ogni necessità
- La quarta modalità "auto shut-off" previene il serraggio in sovracoppia
- Le impugnature sono ergonomiche e ricoperte di una comoda gomma che migliora la presa
- La pratica maniglia agevola il trasporto da e per il cantiere di lavoro
- I due LED situati nella parte inferiore dell'avvitatore assicurano un'ottima visibilità anche in assenza di luce
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	1000/ 1400/ 1670/ 1670
Frequenza del colpo (colpi/min)	1750/ 2150/ 2500/ 2500
Coppia max (Nm)	730/ 1500/ 2000
Coppia in svitatura max (Nm)	2000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	7.8 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933493140