

Avvitatore a pistola coppia angolo con controllo di coppia elettronico LXT® 18V

DFT060TMZ

18V • 50 – 1.000 min⁻¹ • 2,0 – 6,0
Nm

Avvitatore a pistola coppia angolo con controllo di coppia
elettronico BL regolabile 2,0 - 6,0 Nm 50 - 1.000 g/min 18V

Avvitatore a pistola coppia angolo con controllo di
coppia elettronico con motore brushless 18V ad alte
prestazioni con attacco 1/4" e trasduttore per lavori
di installazione industriale. Solo corpo macchina,
batterie e caricabatterie non inclusi.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	18 V
Velocità a vuoto	50 - 1000 min ⁻¹
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	2,0 - 6,0 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza	± 5%, Cm/Cmk ≥ 1.67
Attacco guida	1/4 "
Livello pressione sonora	≤ 70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	1,4 - 1,8 kg
Dimensioni prodotto	206 x 72 x 215 mm
BL Motor	✓

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381759083

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI OPTIONAL

765027-4

Chiave di regolazione

